



## Caractéristiques Osram Power Supply 24V 30W

[Voir le produit](#)

### Characteristics

Gamme Power Supply PS 30

### Informations Générales

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Réf.                              | 262818         |
| EAN                               | 4052899553880  |
| Code Fabricant                    | 4052899553880  |
| Marque                            | Osram          |
| Nom du fabricant                  | PS30/24 SO FS1 |
| Vendu à l'unité - Carton complet  | 1              |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans          |

### Informations techniques

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Technologie                | Accessoire   |
| Tension (V)                | 220-240      |
| Dimmable                   | Non dimmable |
| Wattage                    | 30W          |
| Ballast pour lampe         | LED          |
| Tension d'entrée           | 220-240      |
| Tension de sortie          | 24           |
| Puissance Maximale Estimée | 30           |

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Indice de Protection | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Type de capteur      | Pas de détecteur                        |
| Référence Article    | Accessoires - Driver                    |

## Dimensions

|              |    |
|--------------|----|
| Largeur (mm) | 36 |
|--------------|----|

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

